

WPD-06

Garanzia : 5 anni

Consumo in standby : 1,2 Watt

Frequenza di switching : 125 Hz

Gestione fino a 128 pulsanti wireless

Frequenza di trasmissione : 868.3 Mhz

Distanza max di trasmissione : 30 metri

Semplice da installare e da programmare

Corrente di uscita per canale : 4,5 Ampere

Dimmer indipendente per ogni singolo canale

6 canali protetti singolarmente da sovraccarico

Funzione Push-Dimming anche con pulsante a filo su 3 canali

Potenza di uscita: 324W (ingresso : 12V) ; 648W (ingresso : 24V)

Gestione del carico : tensione costante, corrente costante opzionale



WPD-06SWT

Wireless senza batterie

Frequenza di trasmissione : 868.3 Mhz

Potenza di trasmissione : 10 mW max

Temperatura di esercizio : -25 +65 °C

Dimensioni : 80 x 80 x 15 mm



WPD-06 e WPD-6 SWT particolarmente indicati per la gestione delle strisce led a 12 e a 24V, consentono di creare particolari scenari associando alla pressione di un tasto l' accensione, lo spegnimento o la dimmerazione di uno o più canali contemporaneamente.

Oltre la funzione Wireless è possibile ottenere la stessa funzione su 3 indipendenti canali con la gestione tramite pulsante a filo utilizzando le uscite 4, 5, e 6 del connettore CN9.